

Ενημέρωση για το νέο Firmware της κονσόλας Ledcon**XL** από την JBSystems.

Μετά από αίτημα πολλών χρηστών για δημιουργία ρεαλιστικότερων chases με τη μουσική, η **JBSystems** ετοίμασε ένα νέο **Firmware** για την κονσόλα, το οποίο και διορθώνει ορισμένα bugs του αρχικού Firmware.

Συνοπτικά διορθώνονται / βελτιώνονται:

- ✓ Η ευαισθησία του μικροφώνου για τη λειτουργία με τη μουσική, μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.
- ✓ Έχουν διορθωθεί η Chase 2 & Program 7.
- ✓ Διορθώθηκε η απόκριση των πλήκτρων στο γρήγορο πάτημά τους.

Η ευαισθησία του μικροφώνου πλέον, μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής (αφότου γίνει η αναβάθμιση):

- Επιλέξτε το mode για **CHASE 2** ή **CHASE 2**.
- Πιέστε το **SOUND TO CHASE** πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό **SOUND TO CHASE** Led.
- Στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη **SOUND ...** ακολουθούμενη από 2 ψηφία. Αυτή είναι η τιμή της ευαισθησίας του μικροφώνου.
- Τώρα, μέσω του ποτενσιόμετρου **STROBE**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία το μικροφώνου, αναλόγως με το πόσο δυνατά είναι η μουσική στο χώρο. Θα δείτε την τιμή της ευαισθησίας να αλλάζει στην οθόνη.
- Όταν επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **SOUND TO CHASE** ξανά για 3 δευτερόλεπτα, για να βγείτε από το *Sound Adjustment Mode*.
- Η νέα τιμή έχει πλέον καταχωρηθεί στην κονσόλα σας.

****Η άνωθεν διαδικασία θα προστεθεί και στα νέα εγχειρίδια χρήσης.**

Λίγα πράγματα για την αναβάθμιση Firmware:

- Στη σελίδα του προϊόντος, θα βρείτε στην καρτέλα **downloads** το αρχείο zip που περιέχει όλα τα αρχεία που θα χρειαστείτε για την αναβάθμιση του Firmware.
- Για την αναβάθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ξεχωριστά διαθέσιμη συσκευή **Firmware Updater [LIACD018]**, η διαδικασία αναβάθμισης είναι εύκολη, γίνεται συνδέοντας την κονσόλα στον Firmware Updater, ενώ όλα τα βήματα περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης του Updater. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αναβάθμιση Firmware σε σχεδόν όλα τα μηχανήματα της Briteq / JBSsystems.

Σημείωση: Εγκαταστήστε πρώτα το αρχείο V0.0 για να καθαρίσει η μνήμη της κονσόλας και έπειτα, εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του Firmware.